



IP видеокамера SC-D501FP IR



Паспорт

Описание камеры

IP видеочамера SC-D501FP IR имеет цилиндрическое исполнение в пластиковом корпусе. Камера предназначена для установки как внутри помещения, так и снаружи. В основном применяется как обзорная

Характеристики

1. Корпус

Корпус	Пластик
Исполнение	Цилиндрическое
Герметичность	IP66
Рабочий диапазон температур, °C	-40...+60
Габаритные размеры (Д, Ш, В), мм	170*60*60
Вес брутто, г	191

2. Объектив

Тип объектива	Фиксированный f=2.8/3.6/6
Угол обзора, °	95/83/65

3. Модуль камеры

Сенсор	1/2.8" SONY IMX335	
Чувствительность, лк	0.0001	
Максимальное разрешение	2592*1944	
Количество кадров в секунду в разных разрешениях	Первый поток	Второй поток
	2592*1944(22к/с)*	704*576 D1(25к/с)*
	2560*1440(25к/с)*	800*488 HD1(25)*
	1080P(25к/с)*	352*288 CIF(25)* 640*360 QVGA(25)
Битрейт, кбит/сек	123-8192	11-2560
Дальность ИК подсветки, метров	До 30	
Видекодек	H.264, H.265X H.265, H265+	
Аудиокодек	G.711A	
Сетевые протоколы	ONVIF, NetIP, NTP, DHCP, P2P, FTP, RTSP	
Приложение	XMeYe	

4. Изображение

Настройки изображения	Время экспозиции (автоматическая, ручная 1/50-1/10000), режим день/ночь с механическим фильтром и настройкой (авто, по датчику подсветки, цветной режим, ч/б режим, время задержки переключения, инвертор фильтра), яркость, 3 цветовых схемы изображения, BLC, AGC, DWDR, шумоподавление ночное/дневное, 4 приватных зоны, антитуман, зеркалирование по вертикальной и горизонтальной осям, антимерцание, PAL/NTSC
-----------------------	---

5. Smart видеоаналитика**

Анализ поведения	Детекция движения, обнаружение человека в кадре, детекция лиц, саботаж (закрытие объектива камеры)
------------------	--

6. Питание

Питание, В	12 (DC)
Стандарт POE (при наличии)	802.3 af/at
Потребляемая мощность, мА	600

7. Дополнительные опции***

РоЕ, микрофон, тревожный вход, аудиовыход (под колонки), подогрев, подогрев+стабилизатор, питание камер 24АС, стабилизатор напряжения от 10 до 50 V AC/DC до 0,5А

*Частота кадров основного потока зависит от частоты кадров вторичного потока и режима PAL/NTSC, указана максимально возможная (при отключенном вторичном потоке и режиме NTSC)

**Наличие показателей Smart видеоаналитики зависит от типа (серии) регистратора.

***Возможность установки дополнительных опций в определенную модель камеры согласовывается при оформлении заказа.

Подключение камеры

Включение камеры производится при питании +12 В (DC).
Недопустима подача питания несоответствующей полярности.

IP адрес камеры по умолчанию 192.168.1.10
имя пользователя: admin
пароль: без пароля

Протоколы подключения камеры	
ONVIF	порт 8899
NETIP	порт 34567
RTSP	порт 554 Для просмотра при стандартном логине и пароле: <i>-основной поток:</i> rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0 <i>-дополнительный поток:</i> rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=1

Подробную инструкцию по настройке камеры можно найти на сайте производителя www.si-cam.ru в разделе технической поддержки.

Производитель допускает возможность изменения конструкции, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара без предварительного уведомления. Допускается отклонение угла обзора камеры, по причине особенности производства камеры.